

## Uruchomienie systemu alarmowego PROTECTA

Aby system alarmowy PROTECTA był w pełni funkcjonalny należy:

### 1. Przygotować system do uruchomienia.

Włączyć czujnik/czujniki ruchu PIR przyciskiem ON/OFF, włożyć kartę SIM do centrali alarmowej, podłączyć syrenę alarmową do centrali, włączyć zasilacz do centrali oraz przestawić przełącznik ładowania centrali w pozycję ON (mieści się od z tyłu w pobliżu gniazda karty SIM).

### 2. Wprowadzić numer/y telefonu do powiadomień SMS o alarmie.

Należy wejść w menu ustawień wpisując hasło administratora (znajdziesz je w instrukcji) oraz zatwierdzić klawiszem #. Na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji od 57 do 59 (maksymalnie możesz wprowadzić 3 numery do powiadomień SMS) oraz wprowadzić numer telefonu do powiadomień z prefiksem 0048. Zakończ komendę znakiem #. Jeśli chcesz wprowadzić 3 numery dla powiadomień SMS musisz powyższe czynności wykonać dla każdego numeru.

### 3. Wprowadzić numer/y telefonu do powiadomień o alarmie przez połączenie telefoniczne.

Będąc w menu ustawień, należy na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji od 51 do 56 (maksymalnie możesz wprowadzić 6 numerów do powiadomień telefonicznych) oraz wprowadzić numer telefonu do powiadomień z prefiksem 0048. Zakończ komendę znakiem #. Jeśli chcesz wprowadzić 6 numerów dla powiadomień telefonicznych musisz powyższe czynności wykonać dla każdego numeru.

### 4. Zmienić hasło dostępu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zmianę hasła dostępu. Będąc w menu ustawień wpisać kod instrukcji „30” (bez cudzysłówów) oraz wprowadzić nowe czterocyfrowe hasło dostępu. Zakończ komendę znakiem #.

### 5. Zmienić hasło administratora.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zmianę hasła administratora. Będąc w menu ustawień, należy wybrać na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji „31” (bez cudzysłówów) oraz wprowadzić własne czterocyfrowe hasło administratora. Zakończ komendę znakiem #. Od tego momentu hasłem administratora potrzebnym przy wykonywaniu niektórych operacji na centrali jest te nowo utworzone, a nie to standardowe podane w instrukcji.

### 6. Wyjście z menu ustawień.

Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć klawisze \* oraz #, lub odczekać 30 sekund, aby centrala automatycznie wyszła z menu ustawień.